

COD. 23.0207.30 MOD. 18 FUNZIONI

## CONTROLLER 18 FUNZIONI PER STRISCIA RGB



|                                       |                            |                            |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Tensione di ingresso:</b>          | 12 / 24 Vcc                | <b>Corrente di uscita:</b> | 6A x 3 canali<br>(18A max) |
| <b>Potenza di uscita:</b>             | 216W (12V) /<br>432W (24V) | <b>Modalità colori:</b>    | 18 funzioni                |
| <b>Dimmer:</b>                        | PWM                        | <b>Modo collegamento:</b>  | Anodo<br>comune            |
| <b>Frequenza segnale telecomando:</b> | 433 MHz                    |                            |                            |

Centralina di controllo radio per striscia led RGB in grado di pilotare fino ad un massimo di 18A (6A x 3 canali). Dotata di 18 funzioni pre-impostate per soddisfare qualsiasi esigenza, selezionabili tramite comodo radiocomando "Multi-Touch" a 433 MHz. E' possibile selezionare molteplici sfumature di colore grazie alla rotella multicolor del telecomando e regolare la luminosità della striscia collegata.

### Specifiche tecniche

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tensione di ingresso.....          | 12 – 24 Vcc             |
| Corrente di uscita.....            | 6A x 3 canali (18A max) |
| Potenza di uscita.....             | 216W (12V) / 432W (24V) |
| Modalità colori.....               | 18 funzioni             |
| Dimmer.....                        | PWM                     |
| Modo di collegamento.....          | anodo comune            |
| Frequenza segnale telecomando..... | 433 MHz                 |
| Temperatura di funzionamento.....  | - 30°C / +60°C          |
| Alimentazione telecomando.....     | 3 ministilo AAA         |