

SOP-BR-S

Rilevatore PIR

Trasmettitore Ajax integrato

Tipo tenda, doppio PIR su ogni lato

Rilevamento 9 m per lato

Distanza in spazio aperto 1600 m

Uso esterno



Sopras

Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo

Bidirezionale

Doppio PIR per ogni lato

Rilevamento: Portata 9 m su ogni lato

Indicatore di rilevamento del movimento

Anti tampering

Distanza spazio libero 1600 m

Alimentazione 1 batteria ER14505 3.6 V

Uso esterno

Grado di protezione IP65

Comprende supporto

Colore bianco

Include trasmettitore Ajax per la comunicazione wireless con i pannelli Ajax

Specificazioni

Tecnologia	Doppio PIR tipo tenda
Lente PIR	4 zonw (2 su ogni lato)
Campo di rilevamento	9 m / Installazione 1~1.2m
Frequenza	868 MHz Jeweller con trasmettitore Ajax incluso
Distanza di trasmissione	? 1600 m in spazio aperto
Masking	Non disponibile
Sensibilità PIR	Regolabile. 3 livelli su ogni lato
Anti tampering	Disponibile
Indicazione LEDs	Allarme
Configurazione degli interruttori DIP switch	Attivazione, PIR e gamma AND/OR (indipendente su ogni lato), modalità di risparmio batteria e LED
Uscite cablate	Allarme lato sinistro, allarme lato destro, alimentatore tamper e trasmettitore
Alimentazione	1 pila ER14505 3.6 V
Consumo	Consumo minimo (riposo): 29uA / Massimo: 0.9 mA)
Temp. funzionamento	-20 °C ~ 70 °C
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	220 (Al) x 70 (La) x 60 (Lu) mm
Peso	550 g