



9 Led - 12Vac/dc - 1,2W



Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO500/1	A++	Bianco freddo	6000K	107lm	8 017443 588587
JO500/1NW	A++	Bianco naturale	4500K	103lm	8 017443 588509
JO500/1WW	A++	Bianco caldo	3000K	97lm	8 017443 588584

 Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Caratteristiche Generali

Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 9

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 1.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Meccaniche

Attacco: G4
Altezza: 33.3mm
Diametro: ø23mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Attenzione

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

10 Led - 12Vac/dc - 2,2W



Dimensioni



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Lunghezza d'onda	EAN Code
JO506	A++	Bianco freddo	6000K	190lm		8 017443 588448
JO506NW	A+	Bianco naturale	4500K	175lm		8 017443 588523
JO506WW	A+	Bianco caldo	3200K	160lm		8 017443 588455
JO506B		Blu		40lm	470nm	8 017443 603073

 Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Caratteristiche Generali

Tempo di vita: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 10

Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
CRI: 80%
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 2.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Meccaniche

Attacco: G4
Altezza: 40.3mm
Diametro: ø30mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.