

# AMPLI PA MONO 120W CON MP3 E BLUETOOTH, RADIO FM, DAB+, USB/SD

AMPLIMIXER 100V 120W  
CON MP3 TUNER E BT

Reference: PA-812DMP



## AMPLIMIXER 100V 120W CON MP3 TUNER E BT

Mixer/aplicatore PA mono

con lettoremp3 integrato, radio FM e bluetooth

- 1 x 120 W
- Lettore MP3 con interfaccia USB / SD, radio FM, display a LED, telecomando a infrarossi  
1 ingresso microfonico XLR bilanciato con alimentazione phantom e selezione prioritaria per annunci  
2 ingressi sbilanciati, mic / linea commutabile  
2 ingressi di linea sbilanciati  
1 ingresso di emergenza  
1 musica in attesa (MOH)  
Uscite dell'altoparlante tramite morsetti a vite  
2 uscite di linea  
Controllo del livello di ingresso e controllo del livello di uscita  
Controllo tono bidirezionale per l'uscita  
LED per indicare il funzionamento, il clipping, la protezione e il livello del segnale

### Specifiche:

Bluetooth	1
Potenza nominale	120 W
Canali	1
Zone	1
Ingressi	5-8 mV/600 O (mic 1-3),
	150-470 mV/10 kO (line, unbal.),
Banda passante	60-15000 Hz
Regolazione toni bassi	si
Regolazione toni alti	si

Rapporto S/R	72 dB (mic)
	85 dB (aux)
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	250 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	8,4 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	320 mm
Altezza	95 mm
Profondità	245 mm
Peso	5 kg
Collegamenti	1 x XLR (mic 1),  2 x 6.3 mm jack (mic 2-3/line 1-2),  2 x RCA L/R (line 3-4),  2 x RCA L/R (master out),  1 x IEC (FM),  terminali a vite (emergenza, MOH, DC 24 V, altoparlanti)