

AMPLIFICATORE STEREO PA, 1400 W.

AMPLIFICATORE 1400 WATT

Reference: STA-235



AMPLIFICATORE 1400 WATT

Amplificatore stereo PA

con limiter integrato

- indicazione a LCD per temperatura, modi di funzionamento, potenza
- 2 modi di funzionamento impostabili (stereo o a ponte)
- funzione limiter attivabile
- ventilatori termoregolati
- 2 regolatori di livello
- funzione groundlift
- ritardo dell'inserimento degli altoparlanti
- protetto contro cortocircuito e surriscaldamento tramite circuito di protezione con spia a LED
- per ogni canale LED per sovrapiotaggio, level e limiter

Specifiche:

Funzionamento a ponte	1
Potenza musicale totale (P_{MAX})	1400 W
Potenza nominale	1000 W
Potenza efficace con 4 O	2 x 500 W
Potenza efficace con 8 O	2 x 400 W
Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 O	1 x 1000 W
Canali	2
Ingressi	1,2V/10kO
Banda passante	10-50000 Hz
Limiter integrato	
Rapporto S/R	> 80 dB
Diafonia	> 50 dB
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz

Potenza assorbita durante il funzionamento
Temp. di esercizio ammessa
Larghezza
Altezza
Profondità
Unità di altezza
Peso
Collegamenti

2000 Hz
0-40 °C
482 mm
100 mm
330 mm
2
11,5 kg

1 x XLR a 3 poli L/R, bil.

1 x jack 6